

# Micros Fidelio 对接手册

### Yeastar P 系列硬件版

版本: 1.0 日期: 2023年09月07日





对接 Yeastar P-Series PBX System 和 Micros Fidelio	.1
禁用 Micros Fidelio 集成	.6
断开 Micros Fidelio 对接	.7

## 对接 Yeastar P-Series PBX System 和 Micros Fidelio

Yeastar P-Series PBX System 支持直接使用 FIAS (Fidelio Interface Application Specification) 协议与 Micros Fidelio 集成,无需额外的中间件。此集成可以实现高效的客户信息管理、简化 业务操作并提升客人体验。

#### 准备工作

#### 🕛 重要:

为保证对接成功,且对接功能可用,请先仔细阅读以下对接要求和对接建议,并完成相关任务。

#### 对接要求

环境	要求
Yeastar	・PBX 版本: 37.11.0.56 或更高 ・PBX 订阅服务: 酒店 PMS 集成
	<i>i</i> 提示: Yeastar 提供付费订阅和 30 天的免费试用。你可 以进入 <b>订阅服务</b> ,按需试用或订阅此服务。
	酒店PMS集成 PMS集成,将PBX系统与面店管理系统业务结合,实现在人人住/温房值息同步、叫塑服务、计类等高效功能,提升在人体验。

#### 对接建议

•在 PBX 管理网页上将所有客房分机添加到指定分机组中,后续对接过程 中你需要按分机组来指定与 OPERA PMS 进行交互的分机。



更多信息,请参见创建分机组。

• 在 PBX 管理网页上录制或上传自定义提示音,后续对接过程中你需要指 定客人接听叫醒电话时播放的提示音。

更多信息,请参见录制自定义提示音和上传自定义提示音。

#### 操作步骤

1. 访问 Micros Fidelio 集成页面。

	□ 系统	~	E		🔊 💿 🏠 💾 ጰ admin~
	♀ 安全	*	应用对接 / PMS集成		
	× 维护	~			
a	昏 应用对接	^		Oracle Hospitality OPERA	
_	协同办公平台集成		ORACLE	将您的PBX系统与Oracle Hospitality OPERA酒店管理系统集成,可在入住/退房、收费、房间酒店等方面提升管理效率。	単 集成手册 「「「集成」
	CRM集成				
	Helpdest集成			Micros Fidelio	
	PMS集成		micros	将您的PBX系统与Micros-Fidelio酒店管理系统集成,可简化您的前台操作,如房客入住/退房、呼叫记帐等。	■ 集成 <b>b 集成</b>
	语音转写				

- a. 登录 PBX 管理网页,进入 应用对接 > PMS 集成。
- b. 点击 Micros Fidelio 旁边的 集成。
- 2. 启用 PMS 集成,然后输入 Fidelio PMS 的地址和端口。

a PMS集成	
状态	
• 未连接	
* 集成类型	* PMS地址
FIAS协议	b 192.168.29.178
* 端口	-
5001	}i

a. 打开 PMS 集成 的开关。

- b. 在 **PMS 地址** 和 **端口** 栏,填写 Fidelio PMS 的地址和端口。
- 3. 在 酒店客房分机组栏,选择客房分机所在的分机组。

酒店客房分机组	
* 分机组	
Default_All_Extensions $\times$	~
Default_All_Extensions	~



- •下拉列表中的分机组从 分机和中继 > 分机组 同步而来。
- ・特定事件 (如房客入住) 发生时,只有指定分机组中的分机能与 Fidelio PMS 自动同步。
- 4. 在 **叫醒服务** 栏,设置叫醒服务的全局呼叫规则。

#### / 注:

要向客人提供叫醒服务,你需要在 Fidelio PMS 中设置叫醒时间和频率,PBX 将从 PMS 同步闹钟设置,并根据以下规则在指定时间自动拨打客房电话。

叫醒服务		
* 超时时间 (秒)	* 重复响铃次数	
20	0	$\vee$
* 响铃间隔时间 (分钟)	提示音	
10	Demo_Test.wav	$\vee$

配置项	说明
超时时间 (秒)	设置叫醒电话的响铃超时时间 (单位:秒)。 ・ <b>默认值</b> :20 ・有效值:5到300
重复响铃次数	选择客人未接听叫醒电话时的重复响铃次数。 ・默认值:0(表示只响铃话机一次) ・有效值:1、2、3
响铃间隔时间 (分钟)	设置重复响铃的间隔时间 (单位:分钟)。 ・ <b>默认值</b> :10 ・有效值:1到 30
提示音	选择客人接听叫醒电话时播放的提示音。 你可以从下拉列表中选择现有提示音,或者点击 <b>上传</b> 上传自定 义提示音。
	<ul> <li>注:</li> <li>下拉列表中的提示音从 PBX 设置 &gt; 提示音 &gt; 自定义提示音</li> <li>示音 同步而来。</li> </ul>

配置项		说明	
	叫醒服务		
	* 超时时间 (秒) 20	* 重复响铃次数	v
		提示音	
	10	pemo_Test.wav [上传]	^
		Demo_Test.wav	
		woning_Cail_Test.wav	

5. 在 计费栏,为外线通话和迷你吧选择计费类型。

a. 在 通话计费类型 栏,为外线通话指定计费类型。

#### / 注:

要对客人的外线通话进行计费,你需要在 PBX 上指定计费类型,并在 PBX 或 PMS 上添加通话计费规则。客人挂断外线通话后,PBX 会发送相 关信息到 PMS。

选项	说明			
基于目的地和总费用	Yeastar PBX 对外线通话进行计费。			
	客人挂断外线通话后,PBX 先根据系统上的费 率规则计费,再发送 <b>被叫号码、通话时长</b> 和 <b>总费用</b> 给 Fidelio PMS。			
	注: 如果你选择此计费类型,你需要在 PBX 上添加费率规则。更多信息,请 参见 <u>添加费率规则</u> 。			
基于目的地和时长	Fidelio PMS 对外线通话进行计费。			
	客人挂断外线电话后,PBX 发送 <b>被叫号码</b> 和 通话时长 给 Fidelio PMS,PMS 自行计费。			

b. 在 迷你吧计费类型 栏,指定迷你吧的计费类型。

🔰 注:

要对客人的迷你吧消费进行计费,你需要在 PMS 上添加商品,并在 PBX 上配置迷你吧特征码、指定计费类型。当酒店员工通过客房话机拨打特 定的特征码时,PBX 会发送相关信息到 PMS。

选项	说明	
基于总金额	<b>酒店员工</b> 计算迷你吧消费金额。	
	酒店员工计算好迷你吧消费金额后,通过客房话机拨 打 {minibar_feature_code } { total_amount }, PBX 会同步此客房的迷你吧消费金额到 PMS,并计入客人 账单中。	
	注: {minibar_feature_code}指迷你吧特征 码, {total_amount}指消费金额。	
基于种类和数量	Fidelio PMS 计算迷你吧消费金额。	
	酒店员工通过客房话机拨打	
	<pre>{minibar_feature_code}*{item_code}*{quantity</pre>	}, PB
	<ul> <li>注:         <i>{minibar_feature_code}</i> 指迷你吧特征         码, <i>{item_code}</i> 指商品代码, <i>{quantity}</i>         指商品数量。     </li> </ul>	

#### 6. 点击 **保存**。

#### 执行结果

状态 栏显示 已连接, 表示 Yeastar P-Series PBX System 已对接 Fidelio PMS。

—● PMS集成		
状态		
● 已连接		

### 禁用 Micros Fidelio 集成

如果你想暂停 Micros Fidelio 与 Yeastar P-Series PBX System 的集成,你可以在 PBX 上禁用 此集成。

#### 操作步骤

- 1. 登录 PBX 管理网页,进入 应用对接 > PMS集成。
- 2. 关闭顶部的 PMS集成 开关。

РМ	S集成		
状态			
<ul> <li>已连持</li> </ul>	È		

3. 点击 保存。

#### 执行结果

·状态 栏显示 禁用。

O- PMS	集成			
状态				
● 禁用				

特定事件 (如房客入住) 发生时,PBX 将不会与 PMS 同步。 • PMS 集成的所有设置保留,再次启用 PMS 集成时可以直接使用。

### 断开 Micros Fidelio 对接

如果你想与其他酒店管理系统 (PMS) 对接,你需要先断开当前的 PMS 对接。

#### 操作步骤

- 1. 登录 PBX 管理网页,进入 应用对接 > PMS集成。
- 2. 点击页面右上角的 **断开连接**。

应用对接 / <b>PMS集成</b>	断开连接
_● PMS集成	
状态	

3. 在弹出的窗口中,点击确定。

#### 执行结果

- Micros Fidelio 对接断开。
- •所有的 PMS 集成设置被清除。